

在奥地利设计，Noctua的优质散热组件以其一流的安静，卓越的性能和优良的品质而国际闻名

获得了超过6000个来自国际领先硬件网站和杂志的推荐和奖项，全球已超过了十万多用户选择Noctua的风扇和散热器

如果您遇到任何困难，请参考我们网站上的常见问题解答 www.noctua.at/faqs，并随时可以与我们的服务支持团队取得联系。
support@yanyi-noctua.com



OTHER LANGUAGES






VIDEO INSTRUCTIONS

sales@noctua.at | www.noctua.at

使用建议

如果在CPU或散热器上还有其它导热膏残留物，请先将其清除干净。

由于其出色的涂抹性能，在安装散热器之前无需手动涂抹NT-H2：简单地说在CPU上涂上一小块粘贴剂（多个点用于较大的CPU，请参见下面的详细信息），放在散热器上，然后你就轻松的准备好安装了！

CPU 尺寸	CPU 类型	点数	点图案
小	e.g. Intel LGA115x/ 1200, AMD AM5	1个点直径大约3-4毫米	
中	e.g. AMD AM4, Intel LGA1700, LGA20xx	四角4个直径约2毫米的点，1个中间直径3-4毫米的点	
大	e.g. AMD TR4, Intel LGA3647	9个直径约2毫米及4个直径为3-4毫米的点	

注意：涂抹过多的导热膏会导致CPU温度升高。

拆卸和清洁

使用我们随附的NA-CW1湿巾或蘸有异丙醇的纸巾清洁。如果使用NA-CW1擦拭巾清洁后仍留有轻微残留物，可以使用纸巾或布条擦拭。但是这些残留物仅是视觉上的感觉并不会影响性能。如果您需要进一步的NA-CW1擦拭巾，请购买 NA-SCW1 NA-SCW1 套装（20件）。

注意安全

不要服入。如果不小心服入，请立即就医，远离儿童和宠物。避免接触皮肤或眼睛。